

Rörelsevakt IS 3180 LiveLink



****Denna produkt har utgått och ersätts av Rörelsevakt IS 3180 DALI-2****

IS 3180 är en driftsäker sensor för rörelsedetektering inom- och utomhus i många olika typer av fastigheter och lokaler. Den är försedd med en lins som detekterar runtom 180° med en räckvidd på upp till 20 meter för gående personer (ej rakt emot). Sensorn är utvecklad för att användas tillsammans med LiveLink Styrenhet (E1300539) och inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen på surfplatta. IS3180 LiveLink kan även användas som slav-sensor till Steinels DALI broadcast sensorer i serie 3000.

Användningsområde: Utom- och inomhus, för rörelsedetektering.

Utförande: DALI-sensor för styrsystem LiveLink från Steinel. Inställning av sensorns funktioner och programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone. Alla plastdetaljer av polykarbonat.

Montage: Vägg. Utanpåliggande montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 2,5 - 4,0 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn.

Anslutning: DALI-buss.

Sensor: IR-sensor med 448 bevakningszoner som detekterar max 20 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn) vid montagehöjd 2,5 m. Se tabell i bruksanvisning för mer exakta räckvidder vid olika montagehöjder. Bevakningsvinkel 180°. Skyggglappar för begränsning av bevakningsområdet medföljer. Placeras dolt under linsen.

Sensorns strömförbrukning: 6mA

Omgivningstemperatur: -25°C - +50°C

Skyddsklass: IP54

Mått: 95 x 95 x 66 mm

Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Övrigt: LiveLink innebär att sensorn används tillsammans med LiveLink Styrenhet (E1300539), inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen, "LiveLink Install" på surfplatta. Svart täckkåpa finns som tillbehör för kvadratisk utanpåliggande utförande. IS 3180 finns även i utförande 1-kanal, PF (potentialfri kontakt), DALI och KNX. IS 3180 LiveLink kan användas som slav-sensor till Steinels DALI broadcast sensorer i serie 3000 och Steinels DALI plus sensor.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1300936 - Rörelsevakt IS3180 DALI LiveLink ****Denna produkt har utgått och ersätts av Rörelsevakt IS 3180 DALI-2****

Produkten är fullständigt bedömd och granskad av Byggvaru-
bedömningen och Sunda Hus och produkten är VOC-mätt.