

## Rörelsevakt IS 345 LiveLink



\*\*Produkten har utgått, ersätts av Rörelsevakt IS 345 DALI-2\*\*

IS 345 är en rörelsevakt med en lins speciellt anpassad för detektering av gående personer i korridor, kulvert och andra smala gångar. Den har en räckvidd på upp till 10 meter i två riktningar dvs ett bevakningsområde på 20 meter. Montagehöjden ska vara mellan 2,5 -4 meter. Sensorn är utvecklad för att användas tillsammans med LiveLink Styrenhet (E1300539) och inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen. IS 345 LiveLink kan även användas som slav-sensor till Steinels DALI broadcast sensorer i serie 3000.

**Användningsområde:** Inomhus, för rörelsedetektering i korridor, kulvert och andra smala utrymmen med max takhöjd 4 meter.

**Utförande:** DALI-sensor för styrsystem LiveLink från Steinel. Inställning av sensorns funktioner och programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone. Bottendel av polykarbonat, frontkåpa av ABS.

**Montage:** Tak. Utanpåliggande alt. infällt montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 2,5-4 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn.

**Anslutning:** DALI-buss. Snabbplint.

**Sensor:** IR-sensor med 280 bevakningszoner som detekterar 5-10 m. i två riktningar för gående personer rakt emot sensorn vid montagehöjd 3 m. Skymningsnivå 2-2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 15 min. Även impulsläge 2 sek sluten vilande 8 sek. Permanent ljus i 4h via strömställare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten.

**Sensorns strömförbrukning:** 6mA

**Omgivningstemperatur:** -25°C - +50°C

**Skyddsklass:** IP54

**Spänning:** Via DALI-bussen.

**Mått:** 95 x 95 x 65 mm utanpåliggande, 94 x 94 x 78 mm infällt.

**Miljö:** Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

**Övrigt:** Svart täckkåpa finns som tillbehör för kvadratisk utanpåliggande utförande. IS 345 finns även i utförande 1-kanal, PF (potentialfri kontakt), DALI Broadcast,

och KNX. LiveLink innebär att sensorn används tillsammans med LiveLink Styrenhet 1300539, inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen, "LiveLink Install". IS 345 LiveLink kan användas som slav-sensor till Steinels DALI broadcast sensorer i serie 3000 och Steinels DALI Plus sensor.

**Leverantör:** Steinel

### **Art nr**

E1301081 - Rörelsevakt IS 345 LiveLink, kvadratisk, utanpåliggande \*\*Utgått\*\*

E1301164 - Rörelsevakt IS 345 LiveLink, kvadratisk, infällt montage \*\*Utgått\*\*

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)