

Rörelsevakt SensIQ KNX V3



SensIQ KNX är en rörelsevakt från Steinel med en unik lins som gör att den är utmärkt för att använda till detektering av stora och komplexa ytor främst utomhus, t.ex. vid villor, gårdsplaner, uppfarter, lastkajer m.m. Den är också perfekt även för bevakning av ytor runt industrifastigheter, skolor, kyrkor m.m. Sensorn är försedd med fyra IR-sensorer som bevakar 300° vilket gör att sensorn kan bevaka upp till 20 meter i tre riktningar. SensIQ är en mångsidig och driftsäker sensor som är avsedd för väggmontage. Nya versionen, benämnd V3, av SensIQ i KNX-utförande har en helt ny mjukvara med många nya funktioner. Version V3 ersätter alla tidigare versioner av Steinels KNX-sensorer.

Användningsområde: Utomhus, för rörelsedetektering.

Utförande: Utgångar (1 bit/1 byte, dim-värde eller scen), samt två utgångar reserverade för konstantljusreglering med individuellt inställbart offset. Detektera separat från varje pyro (4 st pyro). Underkryps skydd separat kanal (1 bit). Utgång för ljusreläfunktion (1 bit). 2 logikmoduler med upp till 4 ingångar (AND/OR/XOR). Möjligt att för mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar se kalibreringsinstruktioner.

Montage: Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 1,8 - 5,0 meter högre eller lägre montagehöjd rekommenderas ej. Optimal montagehöjd är 2,5 meter.

Anslutning: Via KNX-buss. Bakifrån på dosa eller via utanpåliggande kabel från sida.

Sensor: Fyra IR-sensorer som ger 1360 bevakningszoner, bevakningsvinkel 300°. Tre individuellt ställbara segment ger enkel och exakt inställning av detekteringsområde. Detekteringsområde max 20 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn) vid montagehöjd 2,5 meter. En extra pyrosensor som detekterar när område sk. underkrypskydd. Se tabell i bruksanvisning för mer exakta räckvidder vid olika montagehöjder.

Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C

Skyddsklass: IP54

Sensors strömförbrukning: Max. 12,5 mA

Spänning: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Mått (B x H x D): 113 x 144 x 173 mm

Övrigt: SensIQ finns även i utförande On/Off relä 230V (COM1). Hörnfäste för ytterhörn medföljer. Fjärrkontroll för installation RC9 medföljer också.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1739939 - Rörelsevakt SensIQ KNX V3, vit

E1739940 - Rörelsevakt SensIQ KNX V3, svart

059538 - Rörelsevakt SensIQ KNX V3, antracit

Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

□

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se