

Rörelsevakt SensIQ enet



****Denna produkten har utgått ur sortimentet****

SensIQ eNet är en rörelsevakt med en speciell konstruktion och lins som gör att den är utmärkt att använda för detektering av stora och komplexa ytor, t.ex. vid villor, gårdsplaner, uppfarter, lastkajer m.m. Även för bevakning av ytor runt industrifastigheter, skolor, kyrkor m.m. Sensorn är försedd med fyra IR-sensorer som bevakar 300° vilket gör att sensorn kan bevakas upp till 20 meter i tre riktningar. Denna modell av SensIQ är avsedd för trådlös kommunikation och integration i systemet eNet för fastighetsautomation.

Användningsområde: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering stora ytor och komplexa ytor.

Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion för anslutning till eNet. En sensorkanal och en aktorkanal. Inställning av sensorn funktioner görs via medföljande fjärrkontroll samt i eNet-programvara. För mer detaljerad information om möjlig konfiguration se parameterlista. Alla plastdetaljer av polykarbonat. Stabil mot störningar från vind, buskar, kyla/värme och träd.

Montage: Vägg. Utanpåliggande. Montagehöjd 2,0 -5,0 meter, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn.

Anslutning: Bakifrån eller via utanpåliggande kabel från sida (höger-vänster). Snabbkopplingsplint 3x1,5 mm² med överkoppling samt jordskruv.

Maximal belastning: Max 8 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (max132µF), dock total last max. 800W lysrör. 2000W resistiv last. Minsta last 1W.

Sensor: 1360 bevakningszoner, fyra IR-sensorer, med underkrypsskydd, räckvidd max 20 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn). Se tabell i bruksanvisning för mer exakta räckvidder vid olika montagehöjder. Bevakningsvinkel 300° med öppningsvinkel 90°. Tre individuellt ställbara segment ger enkel inställning av detekteringsområde. Skymningsnivå 2-2000 lux (=frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 60 min.

Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C

Skyddsklass: IP54

Spänning: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Mått: 113 x 144 x 172 mm

Övrigt: SensIQ eNet finns även i utförande 1-kanal och KNX. Hörfäste och fjärrkontroll RC9 medföljer. Räckvidd på fjärrkontroll RC9 är 2 - 4 meter om den riktas mot undersidan på rörelsevakten. Med fjärrkontroll RC9 utförs inställning av aktor- och ljuskanal.

Art nr

E1300653 - SensIQ eNet, vit ****Utgått ur sortimentet****

E1300654 - SensIQ eNet, svart ****Utgått ur sortimentet****

E1300655 - SensIQ eNet, silver ****Utgått ur sortimentet****

Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se