

## Tryckknapps-enhet PB4 Livelink



Tryckknapps-enhet PB4 är avsedd att användas tillsammans med Styrenhet Livelink (E1300539) och ger möjlighet att ansluta ytterligare fyra tryckknappar till systemet. Till tryckknapps-enhet PB4 ansluts vanliga, standard, återfjädrande tryckknappar. Driftsättning av systemet görs enkelt genom "drag&drop"-funktion via internt WiFi på en surfplatta med LiveLinks gratis app som finns till Android och iOS. Scenarier kan enkelt skapas via appen där man tilldelar varje tryckknapp ett scenario. Det är även möjligt för slutanvändaren att styra (ej programmera) scenarier via app och smartphone.

<b>Utförande:</b>	Programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styring av scenarier och manuell dimring sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone.
<b>Montage:</b>	I dosa, min 60 mm, lämpligen i närheten av tryckknapp.
<b>Anslutning:</b>	5x1,5 mm <sup>2</sup> för ingång för tryckknapp. 2 st anslutningar till DALI-buss. Max kabellängd mellan tryckknapps-enhet PB4 och tryckknapp är 25 m.
<b>Strömförsörjning:</b>	2mA, räknas som 1 enhet på DALI-slingan.
<b>Skyddsklass:</b>	IP20
<b>Spänning:</b>	via DALI-bussen.
<b>Mått:</b>	Ø50 x 16 mm.
<b>Övrigt:</b>	All programmering sker via surfplatta och LiveLink-appen, "LiveLink Install". Om man önskar styra scenarier eller dimra via sin smartphone använder man appen "LiveLink Control".

**Art nr:**  
E13 005 40

**Typ:**  
Tryckknapps-enhet PB4 Livelink, för anslutning av tryckknapp 4 st (tidigare E1738909).

**Övriga LiveLink-produkter:**  
E13 005 46

Ljussensor Livelink