

Rörelsevakt - IS 345 MX Highbay DALI



IS 345 MX Highbay är en rörelsevakt med en lins speciellt anpassad för montage i lagergångar. Den har en räckvidd på upp till 15 meter i två riktningar dvs ett bevakningsområde på 30 meter. Montagehöjden ska vara mellan 4 -14 meter. I nya 3000 serien har dessutom samtliga modeller integrerat bländskydd mot störningar/sabotage, samt funktionen "dagsljus logik" vilket ger ännu högre driftsäkerhet och energibesparing. Modell DALI är av typ broadcast och kan anslutas direkt mot armaturer med DALI HF-don.

Användningsområde:

Utförande:

Inomhus, för rörelsedetektering i lagergångar, korridor och andra smala utrymmen med hög takhöjd. DALI med broadcast för anslutning direkt mot armaturer med DALI-don. En kanal. Automatisk tändning. Möjlighet med grundljus 10-50% i steg om 10 (korridorfunktion). Ställbart max ljus 50-100%. DALI-sensorn ger även möjlighet till konstantljusfunktion, ställs in med fjärrkontroll Smart Remote. Via fjärrkontrollen Smart Remote kan man även välja om sensorn ska starta i läge "Till" eller starta i läge "Från" efter spänningsbortfall. Inställning av skymningsnivå och efterljustid utförs direkt på rörelsevakten eller via fjärrkontroll. Finns i utförande med kvadratisk täcklock. Alla plastdetaljer av polykarbonat.

Montage:

Tak. Utanpåliggande alt. infällt montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 4,0 -14 m. över golv.

Anslutning:

Plint 4x2,5 mm² (fas, nolla, DALI+, DALI-) Om två eller fler rörelsevakter ska kopplas samman (master-slav), ska slaven vara av typ Livelink 1300544, se kopplingsschema i bruksanvisning.

Maximal belastning:

Max 30 st DALI HF-don Vid anslutning mot fler DALI HF-don kan en repeater användas.

Sensor:

IR-sensor med 120 bevakningszoner som detekterar max 15 m. för gående personer rakt emot sensorn vid montagehöjd 14 m. Se tabell i bruksanvisning för mer exakta räckvidder vid olika montagehöjder. Avskärmningar för begränsning av bevakningsområdet medföljer, placeras dolt under linsen. Skymningsnivå 2-1000 lux (=frånkoppling). Efterljustid 5 sek - 15 min. (upp till 60 min. vid driftsättning med fjärrkontroll). Även impulsläge, 2 sek slutet vilande 8 sek. Permanent ljus i 4h via strömställare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten. Sensorn är försedd med ett integrerat bländskydd som skyddar sensorn mot sabotage och störningar från andra ljuskällor. Funktionen "Dagsljus logik" innebär att när omgivande ljus överskrider det inställda skymningsvärdet, släcks anslutna armaturer även om sensorn samtidigt detekterar rörelser.

Omgivningstemperatur:

-20°C - + 50°C

Skyddsklass:

IP54 - utanpåliggande, IP20 - infällt

Spänning:

220-240 V AC, 50/60 Hz

Mått:

Kvadratisk utanpåliggande: 66 x 95 x 95 mm. Kvadratisk infällt: 78 x 94 x 94 mm

Övrigt:

IS 345 MX Highbay finns även i utförande 1-kanal, PF (potentialfri kontakt) och KNX.

Art nr:

E13 006 41 - Rörelsevakt IS 345 MX Highbay DALI kvadratisk, utanpåliggande

E13 006 44 - Rörelsevakt IS 345 MX Highbay DALI kvadratisk, infällt

Tillbehör:

E13 602 56 - Fjärrkontroll Smart Remote

E13 121 20 - Skyddsgaller i metall