

## Sensorlampa L666 LED silver



\*\*\* Denna produkt har utgått ur sortimentet \*\*\*

Sensorlampa L666 med LED, försedd med Steinels mini-sensor som bevakar runt om och tänds ljuset vid rörelse inom bevakningsområdet. Sensorn har fyra olika funktionsprogram för enkelt handhavande, t.ex. kan lampan lysa med 25% grundljus fram till midnatt alternativt hela natten. Vid rörelse i bevakningsområdet (max 8 m.) tänds ljuset upp med full effekt. En klisterkarta med olika siffror och bokstäver medföljer.

**Utförande:** Stomme av grålackerad pressgjutet aluminium. Kupa av opalt glas.

**Montage:** Vägg, Montagehöjd 1,7 - 2,0 m. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 135 mm höjdlod, 42 mm sidled. Distanser för utanpåliggande ledning.

**Anslutning:** Två införingshål Ø 12 mm med stryppnippel. Plint 3x1,5 mm<sup>2</sup> (fas, nolla, jord).

**Sensor:** IR-sensor med räckvidd 8 meter. Fyra olika funktionsprogram:

- 1) mjukstart, inget grundljus.
- 2) mjukstart + grundljus
- 3) mjukstart + grundljus tills midnatt.
- 4) ingen mjukstart/inget grundljus.

Permanent ljus i fyra timmar via nätströmbrytaren

**Ljuskälla:** 8W LED, 3200K, 152 lm med monterad kupa.

**Elektriska data:** 230V, 50Hz. Standby effekt 0,8W

**Omgivningstemperatur:** -25 °C - +50 °C

**Skyddsklass:** IP44, klass I

**Mått (h x b x d):** 270 x 100 x 141 mm

### Tillbehör

006211 - Reservglas

### Dokument

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)