

Rörelsevakt Control Pro HF 360 DIM, 1-10V



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

Control Pro HF 360 DIM från Steinel är en rörelsevakt som passar för rörelse-närvarodetektering i passager, större toaletter, kapprum, duschrum, garage etc. Sensorn bevakar ett runt område med ställbar räckvidd upp till 12 meter i diameter. Control Pro HF 360 DIM, 1-10V är försedd med en HF-sensor som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc.

Användningsområde: Rörelsevakt för användning i miljöer som passager, större toalett, kapprum, omklädningsrum, trapphus, duschrum, garage. HF-sensorn reagerar på rörelse från människa, dörr, garageport, bil etc. vilket gör att man får en mycket snabb detektering. Sensorn kan också placeras ovanför undertaket och detekterar genom undertakspattan vilket är användbart för skolor, offentliga toaletter och andra utsatta platser.

Utförande: 1-10V DIM för anslutning direkt mot armaturer med 1-10V HF-don. Automatisk eller manuell tändning. DIM 1-10V utförande ger möjlighet att få grundljus 10% (korridorfunktion). DIM 1-10V sensorn ger även möjlighet till konstantljusfunktion. Inställning av skymningsnivå och efterlystid utförs direkt på vakten eller via fjärrkontroll Smart Remote. Alla plastdetaljer av polykarbonat.

Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro HF 360 passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. Montagehöjd 2,5 -4 m. över golv.

Anslutning: Skruvplint 6x2,5 mm² (fas-nolla -anslutning för manuell tändning- anslutning för master/slavkoppling- 2st för 1-10V). Två eller fler (max 10 st) Control Pro kan kopplas samman, antingen master-master eller master-slav. Vid master-slavkoppling ska master-sensorn vara av typ Control Pro 1-10V DIM och slav-sensorn vara av typ Control Pro 1-kanal.

Maximal belastning: Max. 800 A/200 µs vilket motsvarar max 12 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 1000W lysrör. För LED måste startströmmen från drivern beaktas. Kan anslutas till kontaktor/mellanrelä.

Sensor: HF-sensor (fabrikat Steinel) som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. Bevakningsområde 1-12 meter i diameter. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn. Sensorns räckvidd kan begränsas med hjälp av medföljande avskärmningar. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).

Omgivningstemperatur: -25°C - + 55°C

Eftergång-/efterlystid: Kanal 1; impuls - 30 min. (steglöst) samt IQ-mode dvs en dynamisk efterlystid 2-20 min. som anpassar sig efter rumsanvändning. Vid

användning av grundljusfunktion kan grundljuset (10-60%) ställas in mellan 0-60 min alt. konstant med fjärrkontroll.

Skyddsklass: IP20, med förhöjningsram (1312033) blir produkten IP54.

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mått: 120 x 120 x 56 mm

Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus

Leverantör: Steinel

Art nr

E1312021 - Rörelsevakt, Control Pro HF 360 DIM 1-10V, för dosa/förhöjningsram **Denna produkt har utgått ur sortimentet****

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se