

Sensorarmatur BRS 80 P, vit, glas, 24W T5, 230V uttag



*** Denna produkt har utgått ur sortimentet ***

BRS är en armatur-serie med sensor för badrum, toalett, kök etc. Serie BRS finns i kort resp. lång modell, där den korta är avsedd för ett 24W kompaktlysrör och den långa modellen för ett 24W T5-lysrör. Kupa av opalt glas alternativt slagtålig akryl. Gavlar i matt eller blank krom alt. vit akryl. Dold HF-sensor som tändes vid minsta rörelse från människa, dörr, fönster etc. Modell med beteckningen BRS xxP är försedd med ett 230V uttag.

Kapslingsklass: IP44, klass I

Montage: Vägg. Horisontalt, vertikalt. Inomhus. Montagehöjd för tak 1,50- 2,30 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för sensorn. Två fästhål med c/c 480 mm (BRS 80-83)

Anslutning: Två införingshål \varnothing 13 mm på baksidan, distanser för utanpåliggande ledning medföljer. Kopplingsplint 3x2,5 mm² + separat jordskruv.

Utförande: Stomme av pressgjutet, vitlackerat aluminium. Kupa av opalt glas alt. slagtålig akryl. Gavlar i matt- eller blankkromad metall. Modell 80P och 83L har vita gavlar av akryl. Kupa och gavlar är fastsatta med skruv. Modell med beteckningen BRS xxP är försedd med ett 230V uttag.

Sensor: HF-sensor baserad på aktiv mikrovågsteknik 5,80 GHz. Sensorn är extra känslig och tändes armaturen vid minsta rörelse från människa, dörr, fönster eller liknande. Sensorn känner även genom glas, trä och tunna väggar. Exakt och steglös inställning av bevakningsområde \varnothing 0,5-4,0 m för rörelse rakt emot sensorn.

Bevakningsvinkel 360° med 160° öppningsvinkel, sensorns bevakningsområde \varnothing 0,5-4,0 m för rörelse rakt emot sensorn. Efterlystid 1 - 15 min och skymningsinställning 2-2000 lux. Sensor och justerskruvar för inställning av sensorn är dolt placerade bakom kupan.

Ljuskälla: 1x24W T5, ljuskälla ingår ej.

Elektriska data: 230 V, 50 Hz, HF-don optimerat för sensordrift, standby effekt 0,8W

Omgivningstemperatur: -10° C - + 50° C

Övrigt: Två stycken BRS kan kopplas samman i en grupp. Det innebär att bägge armaturerna i gruppen fungerar som master. Sensorn kan även ställas in så att den fungerar som beröringsfri strömställare. Typnummer 7480.

Tillbehör

003562 - Reservglas

Dokument

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se