

## Sensorlampa GL60



\*\*\* Denna produkt har utgått ur sortimentet \*\*\*

Pollararmatur med grundljus och rörelsevakt för effektiv belysning av infarter, gångar och trädgårdar. Den inbyggda IR-sensorn detekterar effektivt 360° runt om och tänds vid minsta rörelse från människa, djur etc. Dimringsfunktion gör att det är möjligt att ha grundljus under hela den mörka perioden av dygnet. OBS, ej icke dimbar lågenergilampa eller LED-lampa.

**Skyddsklass:** IP44, klass II

**Montage:** Mark, på fotplatta med tre fästhål c/c 130mm.

**Anslutning:** Kabel underifrån. Plint 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

**Utförande:** Slomme i rostfritt samt kupa i opalglas.

**Rörelsevakt:** GL60 har en IR-sensor med en bevakningsvinkel på 360° med en räckvidd på upp till 12 meter (ej gående rakt emot). Alla inställningar görs på potentiometrar dolda inuti kupan.

**Ljuskälla:** Glödljus max 100W, E27 (ej energisparlampa) eller max. 3x40 W / G9 halogen.

**Omgivningstemperatur:** -25°C - +50°C

**Spänning:** 230/240 V AC, 50 Hz

**Mått (H x B x D):** 1038 x Ø 102 (glas) Ø 220 mm (fot)

**Dokument**

Produktblad Sensorlampa GL60

Bruksanvisning Sensorlampa GL60

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping  
tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)