

Strålkastare HS-FE 500



*** Denna produkt har utgått ur sortimentet ***

Halogenstrålkastare med mottagare, tänds och släcks via radiosignal i Impulser-systemet. Kan ta emot tänd- och släcksignal från upp till 8 olika sändare. Finns i två utföranden, 150 W och 500 W. Lämplig att använda vid lastkajer, parkeringsplaster, fasader m.m. Armaturhuset är ställbart horisontellt och vertikalt. Armaturhus av svart eller vitlackerad pressgjuten aluminium. Lamphållare i keramik. Levereras inkl ljuskälla.

STEINELs impulser system ger en trådlös överföring av tändsignalen. Produktserien Impulser består av rörelsevakter, fjärrkontroll, halogenstrålkastare, reläbox och lösa moduler. All kommunikation i systemet sker via radio-signal. Impulser-serien använder den "nya" och moderna frekvensen 868 MHz. I det här ISM-frekvensbandet är det möjligt med störningsfri, trådlös kommunikation mellan systemets samtliga komponenter. Räckvidden kan vid fri sikt vara upp till hela 100 meter. Vid användning inomhus bör man praktiskt räkna med en räckvidd på 30 meter.

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Maximal belastning HS-FE 500 kan styra extern last max 800W Ohmsk.

Sändarfrekvens: 868.3 MHz, ISM band.

Programmering: Tryckknapp/upp till 8 olika sändare.

Vridbarhet: -40° horisontellt, 100° till -40° vertikalt.

Kanaler: Upp till 8 sändare kan programmeras.

Skyddsklass: IP44

Ljuskälla: 500W halogen R7 (medföljer).

Mått (H x B x D): 205 x 205 x 246 mm

Art nr:

E7765702 - HS-FE 500, svart

E7765703 - HS-FE 500, vit

Dokument

khs_produkblad_hs-fe_500-113614.pdf

hs-fe-150-113615.pdf