

## Rörelsevakt IS 345 MX Highbay LiveLink -Utgått-



**\*\*Denna produkt har utgått och ersätts av Rörelsevakt IS 345 MX Highbay DALI-2\*\***

IS 345 MX Highbay är en rörelsevakt med en lins speciellt anpassad för detektering av rörelser i lagergångar. Sensorn har en räckvidd på upp till 15 meter i två riktningar dvs ett bevakningsområde på 30 meter. Montagehöjden ska vara mellan 4-14 meter. Sensorn är utvecklad för att användas tillsammans med LiveLink Styrenhet (E1300539) och inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen.

**Användningsområde:** Inomhus, för rörelsedetektering av lagergångar. Måste placeras på en takhöjd 4-14 m.

**Utförande:** DALI-sensor för styrsystem LiveLink från Steinel. Inställning av sensorns funktioner och programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone. Bottendel av polykarbonat, frontkåpa av ABS.

**Montage:** Tak. Utanpåliggande. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. 7-12 m. över golvet.

**Anslutning:** DALI-buss. Snabbplint.

**Sensor:** Max 15 m. för gående personer rakt emot sensorn. Bevakar ett område 4x30 m. Skyvningsnivå 2-2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 15 min. Även impulsläge 2 sek slutet vilande 8 sek. Permanent ljus i 4h via strömställare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten.

**Sensorns strömförbrukning:** 6mA

**Omgivningstemperatur:** -25°C - +50°C

**Skyddsklass:** IP54

**Spänning:** Via DALI-bussen.

**Mått:** 95 x 95 x 65 mm

**Miljö:** Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus

**Övrigt:** IS 345 MX Highbay finns även i utförande 1-kanal, PF (potentialfri kontakt), DALI och KNX. LiveLink innebär att sensorn används tillsammans med LiveLink Styrenhet 1300539, inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen, "LiveLink Install". Alla Steinels sensorer från serie LiveLink kan användas som slav-sensor till Steinels DALI broadcast sensorer i serie 3000 och Steinels DALI plus sensor.

**Leverantör:** Steinel

## Art nr

E1300544 - Rörelsevakt IS 345 MX Highbay LiveLink, kvadratisk, utanpåliggande **\*\*Utgått\*\***