

## Ljussensor



**\*\*Denna produkt har utgått och ersätts av Ljussensor Dual DALI-2\*\***

Ljussensor Dual från Steinel mäter tillförlitligt omgivande ljus i två områden, ett närområde runt sensorn samt reflekterande ljus under sensorn. Sensorn är utvecklad för att användas tillsammans med LiveLink Styrenhet och inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen på surfplatta.

**Användningsområde:** Inomhus, för styrning av belysningsanläggningar så som klassrum, konferensrum, kontor, kontorslandskap, matsal, korridor, verkstad etc.

**Utförande:** DALI- sensor för styrsystem LiveLink från Steinel. Inställning av sensorns funktioner och programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Hus av ABS-plast.

**Montage:** Tak-vägg, utanpåliggande. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm.

**Anslutning:** Bakifrån på dosa eller via utanpåliggande kabel från sidan. Via DALI-buss. Snabbkopplingsplint.

**Sensor:** Mäter omgivande ljus i närområde runt sensorn samt reflekterande ljus under sensorn. Intervall 2-1000 lux.

**Omgivningstemperatur:** -25 °C - +50 °C

**Sensorns strömförbrukning:** 6 mA

**Skyddsklass:** IP54

**Spänning:** Via DALI-buss.

**Mått:** 95 x 95 x 65 mm

**Miljö:** Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen

**Övrigt:** LiveLink innebär att sensorn används tillsammans med LiveLink Styrenhet, inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen "LiveLink Install".

**Leverantör:** Steinel

### Art nr

E1300546 - Ljussensor DUAL LiveLink, kvadratisk, vit **\*\*Denna produkt har utgått och ersätts av Ljussensor Dual DALI-2\*\***

bedömningen och Sunda Hus och produkten är VOC-mätt.

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)