

## Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay LiveLink



**\*\*Denna produkt har utgått och ersätts av Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay DALI-2\*\***

IS 3360 MX Highbay från Steinel är en sensor som kan placeras på hög höjd, den är avsedd för rörelsedetektering i många olika typer av lokaler som verkstad, industri, godsmottagning m.m. Sensorn detekterar för rörelser från gående personer och kan placeras på en takhöjd upp till 14 m. IS 3360 MX Highbay kan användas i de flesta miljöer inomhus. Linsen kan också förses med skyggglappar, som placeras under linsen, så att rätt område detekteras. Sensorn är utvecklad för att användas tillsammans med LiveLink Styrenhet (E1300539) och inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen på surfplatta.

**Användningsområde:** Inomhus, för rörelsedetektering av passage, verkstad, lastkaj och entré, m.m. IS 3360 MX Highbay är inte lämplig för detektering av stillasittande personer, använd istället närvarovakt ur serie Control Pro.

**Utförande:** DALI-sensor för styrsystem LiveLink från Steinel. Inställning av sensorns funktioner och programmering av scenarier sker via LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone.

**Montage:** Tak. Utanpåliggande. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd upp till 14 m. över golvet.

**Anslutning:** DALI-buss.

**Sensor:** Max 18 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn) vid montagehöjd 2,5 m. Vid montagehöjd 14 m. har sensorn ca. 10 m. räckvidd, se separat tabell i bruksanvisningen. Bevakningsvinkel 360°. Skyggglappar för begränsning av bevakningsområdet medföljer, dessa placeras dolt under linsen.

**Sensorns strömförbrukning:** 6mA

**Omgivningstemperatur:** -25°C - +50°C

**Skyddsklass:** IP54

**Spänning:** Via DALI-buss

**Mått:** 95 x 95 x 65 mm

**Miljö:** Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus

**Övrigt:** IS 3360 MX Highbay finns även i utförande 1-kanal, PF (potentialfri kontakt), DALI och KNX. LiveLink innebär att sensorn används tillsammans med LiveLink Styrenhet (E1300539), inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen, "LiveLink Install". Alla Steinels sensorer från serie LiveLink kan användas som slav-sensor till Steinels DALI broadcast sensorer i serie 3000 och Steinels DALI plus sensor.

Leverantör: Steinel

## Art nr

E1300543- Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay LiveLink, kvadratisk, utanpåliggande **\*\*Denna produkt har utgått och ersätts av Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay DALI-2\*\***