

## Strålkastare XLED Home 2 sensor



XLED Home 2 sensor är en strålkastare från Steinel som kombinerar sensorteknik och LED-ljus. Strålkastaren tänds upp och ger ett kraftigt ljus när sensorn detekterar rörelse i sitt bevakningsområde. XLED Home 2 är perfekt att använda vid uppfart, gårdsplan, parkeringsplats, runt fastigheter etc. Tack vare den jämna ljusbilden och att LED-panelen och kan vinklas rakt ned, åt sidan men även uppåt så är det möjligt att elegant belysa fasad, träd m.m. För att säkerställa en lång livslängd för LED-lamporna är baksidan på strålkastarhuvudet försett med effektiva kylflänsar av magnesium-komposit. XLED Home 2 finns i vit och svart.

**Utförande:** Stomme, arm och väggfäste av polykarbonat. Strålkastarhuvud av pressgjuten aluminium med kylflänsar. Strålkastarhuvudet är svängbart 180° (sidled) och kan vinklas 0-180° (dvs riktas ner eller rakt upp).

**Montage:** Vägg. Utomhus, inomhus. Två fästhål c/c 53 mm.

**Anslutning:** Utanpåliggande ledningsinföring underifrån eller bakifrån. Plint 3x2,5 mm<sup>2</sup> (fas, tändtråd, nolla).

**Sensor:** IR-sensor, bevakar max 10 m. för gående personer (ej rakt emot), vid rekommenderad montagehöjd. Bevakningsvinkel 140° med underkrypskydd. Efterlystiden, dvs hur länge strålkastaren ska vara tänd efter sista rörelse, inställbar från 10 sekunder till 35 minuter. Försedd med inställbart skymningsrelä 2-2000 lux.

**Ljuskälla:** 13,7W (systemeffekt). Ljusflöde 1550 lm. Livslängd 50.000h, L70B10, SDCM 3, Ra >80. Färgtemperatur 3000K. Strömförbrukning 79mA. Finns även i variant med högre effekt och kraftigare ljusflöde.

**Omgivningstemperatur:** -20°C - +40°C

**Skyddsklass:** IP44, klass II

**Elektriska data:** 230-240V, 50Hz, effektfaktor 0,77.

**Energiklass:** E (läs mer om energiklassningen här)

**Mått (H x B x D):** 218 x 180 x 161 mm

**Övrigt:** XLED Home med sensor kan styra andra XLED Home strålkastare, max 2 st. Hörnfäste finns som tillbehör både i vit och svart.

**Leverantör:** Steinel

### Art nr

E7764010 - Strålkastare XLED Home 2 sensor, vit

E7764011 - Strålkastare XLED Home 2 sensor, svart

## Tillbehör

055615 - Hörfäste XLED Home 2



---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)