

Rörelsevakt SensIQ KNX V2



Denna produkten har utgått och ersatts med Rörelsevakt SensIQ KNX V3

SensIQ KNX är en rörelsevakt från Steinel med en speciell konstruktion och lins som gör att den är utmärkt att använda för detektering av stora och komplexa ytor, t.ex. vid villor, gårdsplaner, uppfarter, lastkajer m.m. Även för bevakning av ytor runt industrifastigheter, skolor, kyrkor m.m. Sensorn är försedd med fyra IR-sensorer som bevakar 300° vilket gör att sensorn kan bevaka upp till 20 meter i tre riktningar. Denna modell av sensIQ är avsedd för integration i systemet KNX för fastighetsautomation.

Användningsområde: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering stora ytor och komplexa ytor.

Utförande: Rörelsevakt för anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. 2 ljuskanaler för grundljus och konstantljus, 2 kanaler för rörelse. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar se kalibreringsinstruktioner. Alla plastdetaljer av polykarbonat. Stabil mot störningar från vind, buskar, kyla/värme och träd.

Montage: Vägg. Utanpåliggande. Montagehöjd 2,0 -5,0 meter. högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn.

Anslutning: Via KNX-buss.

Sensor: 1360 bevakningszoner, fyra IR-sensorer, med underkrypsskydd, räckvidd max 20 meter. för gående personer (ej rakt emot sensorn), Se tabell i bruksanvisning för mer exakta räckvidder vid olika montagehöjder. Bevakningsvinkel 300° med öppningsvinkel 90°. Tre individuellt ställbara segment ger enkel inställning av detekteringsområde. Skymningsnivå 2-2000 lux (=frånkoppling). Efterlystid för maxljus 1 sek - 255 min.

Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C

Skyddsklass: IP54, klass II

Mått (B x H x D): 113 x 144 x 172 mm

Övrigt: SensIQ KNX finns även i utförande 1-kanal och eNet. Hörnfäste och fjärrkontroll RC9 medföljer. Räckvidd på fjärrkontroll RC9 är 2 - 4 meter om den rikts mot undersidan på rörelsevakten.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1739216 - Rörelsevakt SensIQ KNX V2, vit ****Utgått****
E1739217 - Rörelsevakt SensIQ KNX V2, svart ****Utgått****
E1739218 - Rörelsevakt SensIQ KNX V2, silver ****Utgått****

Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se