

## Rörelsevakt IS 3360 LiveLink



**\*\*Denna produkt har utgått och ersätts av Rörelsevakt IS 3360 DALI-2\*\***

IS 3360 från Steinel är en mångsidig och driftsäker sensor för rörelsedetektering i många olika typer av fastigheter och lokaler. Den är försedd med en lins som detekterar runtom 360° med en räckvidd på upp till 20 meter för gående personer (ej rakt emot). Sensorn är utvecklad för att användas tillsammans med LiveLink Styrenhet (E1300539) och inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen på surfplatta.

**Användningsområde:** Utom- och inomhus, för rörelsedetektering. IS 3360 är inte lämplig för detektering av länge stillasittande personer, använd istället närvarovakt ur serie Control Pro.

**Utförande:** DALI-sensor för styrsystem LiveLink från Steinel. Inställning av sensorns funktioner och programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone. Alla plastdetaljer av polykarbonat.

**Montage:** Tak. Utanpåliggande. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 2,5 -4,0 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn.

**Anslutning:** DALI-buss.

**Sensor:** IR-sensor med 1416 bevakningszoner som detekterar max 20 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360°. Avskärmningar för begränsning av bevakningsområdet medföljer, placeras dolt under linsen.

**Sensorns strömförbrukning:** 6mA

**Omgivningstemperatur:** -25°C - +50°C

**Skyddsklass:** IP54 – utanpåliggande, IP20 – infälld

**Mått:** 95 x 95 x 66 mm

**Miljö:** Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus

**Övrigt:** LiveLink innebär att sensorn används tillsammans med LiveLink Styrenhet (E1300539), inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen, "LiveLink Install" på surfplatta. Svart täckkåpa finns som tillbehör för kvadratisk utanpåliggande utförande. IS 3360 finns även i utförande 1-kanal, PF (potentialfri kontakt), DALI och KNX. Alla Steinels sensorer från serie LiveLink kan användas som slav-sensor till Steinels DALI broadcast sensorer i serie 3000 och Steinels DALI plus sensor.

**Leverantör:** Steinel

### Art nr

E1300937 - Rörelsevakt IS 3360 LiveLink, kvadratisk, utanpåliggande **\*\*Denna produkt har utgått och ersätts av Rörelsevakt IS 3360 DALI-2\*\***

E1301162 - Rörelsevakt IS 3360 LiveLink, kvadratisk, infälld **\*\*Denna produkt har utgått och ersätts av Rörelsevakt IS 3360 DALI-2\*\***

Produkten är fullständigt bedömd och granskad av Byggvaru-  
bedömningen och Sunda Hus och produkten är VOC-mätt.

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)