

Sensorarmatur RS DIY PIR



****Produkten har utgått ur sortimentet, ersätts närmaste av RS PRO PIR ****

Sensorarmatur RS DIY PIR är en armatur från Steinel för användning såväl utom- som inomhus, t.ex. skärmtak, entré, carport, klädkammare, källare, vind, etc. Försedd med fyra IR-sensorer, där de integrerade linserna diskret avtecknar sig i kupan. Sensorn reagerar på rörelser från gående personer inom ett område upp till 8 meter från armaturen. Möjlighet till grundljus när ingen rörelse är detekterad. Kupa av slagtålig polykarbonat och silverlackerad stomme i polykarbonat. Steinels unika temperaturkontroll (ATC) garanterar lång livslängd på elektronik och dioder.

Utförande: Stomme av silverlackerad polykarbonat. Kupa av polykarbonat med integrerade linser för sensorn. IK07.

Montage: Tak. Utom-inomhus. Montagehöjd för tak 2 - 6 meter. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryppnippel. Plint 2x1,5 mm² (fas, nolla).

Rörelsevakt: IR-sensor, bevakningsområde 2 - 8 meter. Sensorns räckvidd kan dämpas i fyra olika riktning. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 5 sek - 30 min. Skymningsrelä inställbart 2-1000 lux. (frånkopplad).

Ljuskälla: LED 10W, 3000K, livslängd 50.000h, L70B10, SDCM 3, Ra 80. Ljusflöde 1000 lm/ med kupa monterad. Grundljus 10% av fullt ljusflöde. Efterlystid för grundljus kan ställas AV, 10, 30 min eller konstant.

Elektriska data: 220-240V, 50Hz. Effektfaktor 0,90

Omgivningstemperatur: -20°C - + 35°C

Skyddsklass: IP54, klass II (behöver ej jordas).

Mått: Ø 310 x 69 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

035440 - Sensorarmatur RS DIY PIR - utgått

Tillbehör

E7955277 - Skyddsrumskydd plafond

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se