

Nödljus- sensorarmatur RS PRO LED P3



Nödljus- sensorarmatur RS PRO LED P3 design är lika övriga modeller i serie P3 vilket gör att den kan användas i samma projekt utan att formspråket förändras. P3 i nödljusutförande passar även där batteribackup önskas så att t.ex. ett trapphus inte blir helt mörkt vid spänningsavbrott. Serie P är en familj av sensor- och slavarmaturer som finns i tre olika storlekar och är avsedd för användning i olika utrymmen inomhus och utomhus. Den är försedd med Steinels senaste HF-sensor som tänder ljuset vid rörelser i detekteringsområdet. Det integrerade skymningsreläet tänder grundljuset och aktiverar sensorfunktionen. P3 i nödljusutförande är godkänd och uppfyller kraven enligt EN 60598-2-22, dock måste alla utrymmen ljusberäknas så att de uppfyller kraven på utrymningsvägar enligt SS-EN 1838.

Kapslingsklass: IP54

Skyddsklass: II

Montage: Tak, vägg. Inomhus, utomhus. Montagehöjd för tak 2-4 meter. Rekommenderad montagehöjd i tak för optimal sensor- funktion är 2,8 meter. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser medföljer för anslutning via utanpåliggande ledning.

Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med stryknippel. Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm². (fas, nolla, tändtråd).

Utförande: Stomme polykarbonat och kupa av akryl (PMMA) med gängfastsättning. IK03.

Sensor: HF-sensor, bevakningsområde Ø 1-8 meter. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 10 sek-15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. (frånkopplad).

Effekt: 20W systemeffekt. Effektfaktor 0,91.

Ljuskälla: LED. Ljusflöde 2210 lm (3000K), 2310 lm (4000K). Median livslängd (EN 62717) är 100.000h L80 Ta 25°C. Ra>80, MacAdams 3. Grundljus 10% av fullt ljusflöde, a) konstant så länge ingen rörelse är detekterad b) 10 alt. 30 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. c) Grundljus av. Dimring med PWM 2,1 kHz. SVM<0,01.

Batteri: Batteriet laddas med ca 23 mAh permanenent, ingen självuppvärmning. Laddningstid 24 h (permanent nätspänning). Batterikapacitet/nödljustid minst 3 h (endast om medföljande batteri används).

Omgivningstemperatur: -10°C - + 40°C

Elektriska data: 230V, 50Hz.

Mått: Ø 400 x 142 mm

Övrigt: Modell P2 och P3 i version som nödljusarmatur ger ljus, 38 lm, vid spänningsbortfall. Armaturen är godkänd enligt EN 60598-2-22, dock måste alla utrymmen ljusberäknas så att de uppfyller kraven på utrymningsvägar enligt SS-EN 1838. Modulen är försedd med test-knapp för funktionskontroll och indikerar via grön LED om batteriernas laddningsstatus. Modell P2 och P3 finns även i sensor- och slav-version. Modell utan sensor kan användas som stand-alone armatur eller kopplas

samma i grupp med sensorarmatur i serie P via kabel. Alla armaturer med sensor i gruppen fungerar då som master.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7345075 - Nödljus- sensorarmatur RS PRO LED P3, 3000K

E7345076 - Nödljus- sensorarmatur RS PRO LED P3, 4000K