

## Rörelsevakt Control Pro HF 360 DALI-2 IPD Slav



Rörelsevakt Control Pro HF 360 DALI-2 IPD Slav är en rörelsevakt med HF-sensor som utan fördröjning reagerar på alla typer av rörelser. Den är utmärkt för att tillförlitlig detektera gående människor i olika typer av lokaler och ytor som passage, större toalett, kapprum, duschrum m.m. Control PRO HF 360 är också perfekt för detektering av körande bilar i ett garage eller truckar i ett förråd. I DALI-2 IPD utförande används sensorn som slavar till Steinels DALI-master sensorer (DALI Plus, serie 3000, LiveLink) eller som slavar i andra ljusstyrningssystem, Beckhoff, WAGO m.fl.

De ansluts på DALI-slingan och strömförsörjs av denna, därför att det viktigt att notera hur mycket ström som slav-sensorn förbrukar. En DALI-2 IPD slav-sensor ger endast information till mastern om närvaro och ljusnivå. Alla funktioner ställs in på mastern eller med DALI systemets kontroll-/styrmodul.

**Användningsområde:** Rörelsevakt för användning i miljöer som passager, större toalett, kapprum, omklädningsrum, trapphus, duschrum, garage. HF-sensorn reagerar på rörelse från människa, dörr, garageport, bil etc. vilket gör att man får en mycket snabb detektering. Sensorn kan också placeras ovanför undertaket och detekterar genom undertaksplatta, vilket är användbart för skolor, offentliga toaletter och andra utsatta platser.

**Utförande:** DALI-2 (slav/input device). Inställning av sensorns funktioner sker med DALI systemets kontroll-/styrmodul. Se dokument för kompatibilitetslista till olika styrsystem.

**Montage:** Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Sensorn passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa E1300699. Montagehöjd 2,5-4 m över golv.

**Anslutning:** Plint 2x2,5 mm<sup>2</sup> (DALI+, DALI-). Ansluts på DALI-bussen.

**Sensor:** HF-sensor som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. Bevakningsområde 1-12 m i diameter. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn. Se tabell i bruksanvisning för mer exakt räckvidd vid olika montagehöjder. Sensorns räckvidd kan begränsas med hjälp av medföljande avskärmningar.

**Sensorns strömförbrukning:** 10mA vid 16V driftspänning (för strömbbrukning vid annan spänning se bruksanvisning).

**Omgivningstemperatur:** -25°C - + 55°C

**Skyddsklass:** IP20, med förhöjningsram blir produkten IP54.

**Mått:** 120 x 120 x 56 mm

**Övrigt:** Certifierad enligt standard DALI-2 del 101, 103, 303, 304. Control Pro HF 360 finns även i utförande On/Off relä 230V, On/Off relä 230V+pf, DALI-2 APC Master (broadcast) och KNX. Sensorer med gränssnitt DALI-2 (slav/input device) kan också användas som slavar för DALI APC sensorer i Steinels serie 3000 samt till närvarovakt DALI Plus.

**Leverantör:** Steinel

## **Art nr**

E1301205 - Control Pro HF 360 DALI-2 IPD Slav (input device), för dosa/förhöjningsram

## **Tillbehör**

E1312033 - Förhöjningsram Control Pro  
E1300699 - Infällnadsdosa för undertak  
E1312032 - Skyddsgaller Control Pro-serien

□

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)