

Ljussensor DUAL KNX V3



****Produkten har utgått ur sortimentet****

Ljussensor DUAL mäter omgivande ljus i två olika områden, ett närområde runt sensorn samt reflekterande ljus längre ifrån sensorn (spot-värde). Ljussensorn används för tillförlitligt och noggrann konstantljusreglering eller för AV/PÅ vid olika ljusvärden. Det är möjligt att välja mätområde samt de olika mätområdenas påverkan av det sammanlagda mätvärdet. Sensorer i serie 3000 V3 kan tack vare den nya mjukvaran och alla nya funktioner användas både för enkla och avancerade KNX installationer.

Användningsområde: Inom- utomhus för mätning av ljusvärde.

Utförande: 2 utgångar samt två utgångar reserverade för konstantljusreglering. Välj mätområde, 1,2 eller bägge tillsammans samt mätområdernas påverkan på resultat. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar se applikationsbeskrivning under dokument. DUAL finns i utförande med kvadratisk eller runt täcklock.

Anslutning: Via KNX-buss.

Sensor: Fotoceller 2 stycken som med hjälp av linsteknik mäter ljusnivån i två olika områden. Mätområde 1; diffuseratljus runt om sensorn < 0,5m. Mätområde 2; spotområde, dvs område rakt under sensorn t.ex. på bordsskiva. 2-1000 lux.

Omgivningstemperatur: -20°C - + 50°C

Sensors strömförbrukning: Max. 10 mA

Skyddsklass: IP54 - utanpåliggande, IP20 - infälld

Mått: Kvadratisk infälld: 78 x 94 x 94 mm. Rund infälld: 78 x Ø 124 mm.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1739926 - Ljussensor DUAL KNX V3, kvadratisk, utanpåliggande ****Utgått****

Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

E1300699 - Infällnadsdosa för undertak

E1312120 - Skyddsgaller tak - vägg (grund)