

## Rörelsevakt iHF 3D Connect



iHF 3D Connect är en unik rörelsevakt för utomhusbruk där bevakningsområdet via en gratis-app kan ställas in exakt i tre olika detekteringsområden. iHF-sensorn kan också skilja på och minnas olika detekterade rörelser vilket innebär att sensorn inte tändes anslutna lampor pga att träd rör sig detekteringsområdet. Sensorn kan också filtrera bort rörelser från mindre djur som passerar förbi. Använd iHF 3D Connect vid entré, garage, uppfart, överallt där man behöver en funktions säker rörelsevakt som tändes ljuset vid rörelse från människor och fordon. Sensorns alla funktioner ställs in direkt i mobil med Steinels gratis-app Smart Remote alternativt med potentiometrar på lampans undersida. iHF 3D Connect kan sammankopplas och kommunicera med alla Steinels belysningsarmaturer och sensorer som är försedda med Bluetooth.

**Användningsområde:** Utomhus, för rörelsedetektering av gående människor.

**Utförande:** Rörelsevakt med helautomatisk funktion.

**Montage:** Väggmontage, utanpåliggande montage. Montagehöjd 1,8-2,0 meter, annan montagehöjd rekommenderas ej.

**Anslutning:** Bakifrån på dosa eller via utanpåliggande kabel ovanifrån alt. underifrån. Skruvplint 3x2,5 mm<sup>2</sup> (fas-nolla-tändtråd) + jordskruv.

**Maximal belastning:** Max 8 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, LED-lampor, för LED måste startströmmen från drivern beaktas. dock total last max. 1000W lysrör. 2000W resistiv last. c<176 µF.

**Sensor:** Dold HF-sensor som endast tändes ljuset vid rörelser från människor, större djur och bilar. Sensors signal analyseras ständigt, vilket innebär att upprepande rörelser från buskar och träd filtreras bort och kommer inte tända ljuset. Även närvaron från insekter och mindre djur, kommer ej att påverka sensorn till att tända ljuset. Bevakningsområde 1-7 meter (bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn) som kan ställas in i tre oberoende riktningar. Sensorns räckvidd och känslighet påverkas inte av variationer i temperatur. Bevakningsvinkel 160° med underkrypskydd. Efterlystid inställbar 5 sek-60 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux (frånkoppling). Permanent ljus i 4h via strömställare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten.

**Omgivningstemperatur:** -20°C – +40°C

**Skyddsklass:** IP54

**Spänning:** 220-240V AC, 50/60 Hz

**Mått:** 118 x 117 x 120 mm

**Övrigt:** Fjärrkontroll RC9 medföljer för snabb och enkel installation. iHF 3D finns även i utförande för KNX.

**Leverantör:** Steinel

## Art nr

066222 - Rörelsevakt iHF 3D Connect, vit

066178 - Rörelsevakt iHF 3D Connect, svart



---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)