

Rörelsevakt Control Pro HF 360-2 On/Off 230V relä + pf



Control Pro HF 360-2 är en rörelsevakt som snabbt och tillförlitligt detekterar gående personer i olika typer av lokaler och ytor, t.ex. passage, kapprum, duschrum, större toalett m.m. Sensorn är också utmärkt för att detektera fordon i rörelse. Den kan även placeras bakom mjuka material t.ex. undertaksplatta för att "osynligt" detektera rörelser i lokalen. Control Pro HF 360-2 är försedd med integrerad Bluetooth för trådlös sammankoppling av flera sensorer för utökning av detekteringsområdet och möjlighet till grannzonsstyrning.

Användningsområde: Inomhus, för rörelsedetektering av gående personer i kommunikationsytor, omklädningsrum, större toalett m.m. Sensorn reagerar på rörelse från människa men kan med fördel användas i garage, förråd, där sensorn till skillnad mot en IR-sensor reagerar på rörelser från bilar, truckar, port eller dörr som öppnas.

Utförande: Finns i version för infällt eller utanpåliggande montage. Automatisk eller manuell tändning via tryckknappsingång. Avsedd för belysningsstyrning i kombination med VVK. Två stycken reläkontakter, reläkontakt 230V används för belysning och har möjligt till On/Off via tryckknapp. Reläkontakt pf (potentialfri) har endast automatiskt tillslag med inställbar tillslagsfördröjning för styrning av t.ex. VVK. Inställning av sensorns funktioner utförs med Steinels gratis app Smart Remote.

Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa E1300699. Montagehöjd 2,5-4,0 meter, för optimal känslighet och räckvidd rekommenderas montagehöjd 2,8 meter.

Anslutning: 5x2,5 mm² (L, N, 1st tryckknappsingång, 2 st tändtråd).

Maximal belastning: Reläkontakt 230V; startström max. 800 A/200 µs vilket motsvarar max 12 st driftdon/drivers, dock total last max. 600W. För LED måste startströmmen från drivern beaktas. Kan anslutas till kontaktor/mellanrelä. Reläkontakt pf; Potentialfri reläkontakt max belastning 1A vid 230V AC.

Sensor: 5,8 GHz högfrequens-sensor (mikrovåg). Ställbart detekteringsområde diameter 1-12 meter samt ställbar känslighet. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn och som reagerar på alla typer av rörelse. Sensorn detekterar även genom mjuka och tunna material. Sensorns räckvidd kan dämpas-begränsas med hjälp av medföljande avskärmningar. Reläkontakt 230V; skymningsnivå 2-2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek-60 min. även impulsläge, 2 sek slutet vilande 8 sek. Reläkontakt pf; ej styrd via skymningsinställning. Tillslagsfördröjning 0-10 min. Eftergångstid 1-120 min.

Omgivningstemperatur: -25°C - + 55°C

Skyddsklass: IP20 infälld, IP54 utanpåliggande

Elektriska data: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Mått: Infälld 103 x 103 x 61 mm, utanpåliggande 123 x 123 x 57

Övrigt: Integrerad Bluetooth för trådlös sammankoppling av flera sensorer. För sammankoppling används modell On/Off eller BT IPD slav-sensorer (E1301571, E1301572).

Tillbehör: Infällnadsdosa för undertak (E1300699), skyddsgaller av vitlackerad metall (E1312032).

Leverantör: Steinel

Art nr

E1301569 - Control Pro HF 360-2 On/Off + pf (COM2), infälld, vit

E1301570 - Control Pro HF 360-2 On/Off + pf (COM2), komplett utanpåliggande, IP54, vit

Slav sensorer

E1301571 - Control Pro HF 360-2 BT IPD slav-sensor, infälld, vit

E1301572 - Control Pro HF 360-2 BT IPD slav-sensor, komplett utanpåliggande, IP54, vit

Tillbehör

E1300699 - Infällnadsdosa för undertak

E1312032 - Skyddsgaller Control Pro-serien

□

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se