Sensorarmatur RS PRO 500, 2x13W Glas - PC



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

RS PRO 500 ingår i Steinels familj av armaturer för användning i olika inomhusmiljöer som trapphus, källargångar, korridorer etc. RS PRO systemet består av sensorarmaturer, slav-armaturer, LED-modul (tillbehör) med eller utan batteribackup samt radio-modul (tillbehör) - vilket ger maximal energibesparing och installations-flexibilitet. RS PRO systemet kan kostnadseffektivt användas både för nyproduktion och ROT-jobb. RS PRO familjen finns i tre olika storlekar samt med eller utan sensor.

Skyddsklass: IP44, klass II
Montage: Vägg, tak. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.
Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Snabbkopplingsplint 4x2,5 mm²
Utförande: Stomme, av pressgjuten vitlackerad aluminium. Låsbar med skruv.
Sensor: HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m för gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra olika riktningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 140°. Efterlystid inställbar 5 sek. - 15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.
Ljuskälla: 2x13W, FSQ-E, sockel G24q-1.
Elektriska data: 230V, 50Hz. Ett HF-don. Standby effekt 0,8W
Omgivningstemperatur: -25°C - +30°C
Tillbehör: MLED1 är en LED-modul som är försedd med 25 st LED-lampor och ger ett grundljus när ingen rörelse är detekterad i bevakningsområdet. LED-modulen är försedd med ett oberoende skymningsrelä med fast läge 2 lux. MLED1A är lika utförande som MLED1 men är försedd med en batteribackup som ger ljus vid spänningsbortfall. LED-modulerna passar både i sensor-armaturen och i slav-armaturen. Dekorring av polykarbonat.
Övrigt: När armatur med sensor är installerad som master kan den styra max 5 st andra RS PRO 500 armaturer. Serviceläge tänder armaturen i 4 timmar för kontroll av ljuskällor. RS PRO 500 har även möjlighet till automatisk inbränning av ljuskällor i 100 h.
Mått (Ø x D): 280 x 110 mm
Övrigt: Typnummer 7493, 7492 och 7493.

Art nr

E7532530 - RS PRO 500 sensor, 2x13W, PC-kupa (**utgått)**

E7532531 - RS PRO 500 slav, 2x13W, PC-kupa (**utgått)**

E7532525 - RS PRO 500 sensor, 2x13W, glaskupa (**utgått)**

E7532527 - RS PRO 500 slav, 2x13W, glaskupa

Tillbehör

E7532534 - MLED1-modul för grundljus

E7532535 - MLED1-modul för grundljus, med batteri

E7532793 - Dekorring vit, Ø 295 mm

E7532794 - Dekorring silver, Ø 295 mm

E7532537 - Reservkupa PC

E7908437 - Reservkupa glas

Dokument

Bruksanvisning RS PRO 500

Produktblad RS PRO 500