

Sensorarmatur RS PRO 1000, 2x18W Glas - PC



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

RS PRO 1000 är en armaturer för användning i olika inomhusmiljöer som trapphus, källargångar, korridorer. RS PRO systemet består av sensor-armaturer, slav-armaturer, LED-modul (tillbehör) med eller utan batteribackup samt radio-modul (tillbehör) - vilket ger maximal energibesparing och installations-flexibilitet. RS PRO systemet kan kostnadseffektivt användas både för nyproduktion och ROT-jobb. RS PRO familjen finns i tre olika storlekar samt med eller utan sensor.

Skyddsklass: IP44, klass II

Montage: Vägg, tak. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryppnippel. Snabbkopplingsplint 4x2,5 mm².

Utförande: Stomme, av pressgjuten vitlackerad aluminium. Låsbar med skruv.

Sensor: HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m för gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra olika riktningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 140°. Efterlytid inställbar 5 sek. - 15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.

Ljuskälla: 2x18W, FSQ-E, sockel G24q-2.

Elektriska data: 230V, 50Hz. Två HF-don optimerade för sensordrift. Om en ljuskälla går sönder lyser den andra vidare. Standby effekt 0,8W.

Omgivningstemperatur: -25°C - +30°C

Tillbehör: MLED1 är en LED-modul som är försedd med 25 st LED-lampor och ger ett grundljus när ingen rörelse är detekterad i bevakningsområdet. LED-modulen är försedd med ett oberoende skymningsrelä med fast läge 2 lux. MLED1A är lika utförande som MLED1 men är försedd med en batteribackup som ger ljus vid spänningsbortfall. LED-modulerna passar både i sensor-armaturen och i slav-armaturen. Dekorning av polykarbonat. MF1 radio-modul (tillbehör) ger möjlighet till trådlös sammankoppling mellan sensor-armaturer och slav-armaturer, ca 30 meters räckvidd och 32 olika kanaler (radio-modulen passar endast i RS PRO 1000 och 2000).

Övrigt: När armatur med sensor är installerad som master kan den styra max 4 st andra RS PRO 1000 armaturer. Serviceläge tänder armaturen i 4 timmar för kontroll av ljuskällor. RS PRO 1000 har även möjlighet till automatisk inbränning av ljuskällor i 100 h.

Mått (Ø x d): 320 x 110 mm

Övrigt: Typnummer 7494 och 7495.

Art nr

E7532532 - RS PRO 1000 sensor, 2x18W, PC

E7532533 - RS PRO 1000 slav, 2x18W, PC

Tillbehör

E7532534 - MLED1-modul för grundljus

E7532535 - MLED1-modul för grundljus, med batteri

E7532536 - Radio-modul (endast RS PRO 1000 & 2000)

E7532793 – Dekorring vit, Ø 295 mm

E7532794 – Dekorring silver, Ø 295 mm

E7532538 - Reservkupa PC

Dokument

Bruksanvisning RS PRO 1000

Produktblad RS PRO 1000