

Rörelsevakt trådlös sändare IS-FS 300



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

Vid rörelse i sensorns bevakningsområde sänder IS-FS en tändsingel till mottagare i Impulser-systemet. 9V batteri drift, gör det enkelt att placera rörelsevakten på staket, träd, bryggor, inglasade entréer m.m.

STEINELs impulser system ger en trådlös överföring av tändsingelen. Produktserien Impulser består av rörelsevakter, fjärrkontroll, halogenstrålkastare, reläbox och lösa moduler. All kommunikation i systemet sker via radio-singel. Impulser-serien använder den "nya" och moderna frekvensen 868 MHz. I det här ISM-frekvensbandet är det möjligt med störningsfri, trådlös kommunikation mellan systemets samtliga komponenter. Räckvidden kan vid fri sikt vara upp till hela 100 meter. Vid användning inomhus bör man praktiskt räkna med en räckvidd på 30 meter.

Batteri: 9 V block

Sändarens frekvens: 868.3 MHz (ISM band)

Sändarens räckvidd: 100 meter vid fri sikt, inomhus 30 meter.

Programmering: 5-vägs DIP switch, 32 möjliga adresser

Bevakningsvinkel: 300° horisontalt, 180° vertikalt

Efterlystid: 1 min - 15 min

Skymningsnivå: 2-2000 lux

Räckvidd: max.12 m. för gående personer

Skyddsklass: IP54

Funktionsgaranti: 3 år

Mått (HxHxD): 85 x 60 x 95 mm

Art nr:

E1312127 - IS-FS 300, svart

E1312126 - IS-FS 300, vit

Dokument

bruksanvisning-is-fs-300-81297.pdf

is-fs-300-81327.pdf