

Rörelsevakt IS 3180 DALI-2 APC Master



Rörelsevakt IS 3180 från Steinel är en driftsäker sensor för rörelsedetektering inom- och utomhus i många olika typer av fastigheter och lokaler. Den är försedd med en lins som detekterar runtom 180° med en räckvidd på upp till 20 meter för gående personer (ej rakt emot). Samtliga modeller i 3000-serien har integrerat bländskydd mot störningar/sabotage, samt funktionen "dagsljus logik" vilket ger ännu högre driftsäkerhet och energibesparing. Modell DALI-2 APC Master är av typ broadcast, vilket innebär att armaturer med DALI-don som ansluts på sensorns DALI-slinga inte behöver adresseras, allt fungerar som "Plug&Play". Nivå för grundljus, maxljus, efterlystid m.m. ställs enkelt på sensorn eller via fjärrkontroll Smart Remote.

Användningsområde: Utom- och inomhus, för rörelsedetektering.

Utförande: DALI master med broadcast funktion. Armaturer med DALI-don ansluts direkt på DALI-slingan och behöver inte adresseras (armaturer och enheter kan ej adresseras individuellt vid en broadcast lösning). En DALI-kanal, automatisk tändning. Efterlystid och skymningsinställning kan justeras direkt på sensorn. Övriga funktioner, som nivå för grundljus och maxljus, ställs in med fjärrkontrollen Smart Remote. DALI-sensorn ger även möjlighet till konstantljusfunktion. Finns i utförande med kvadratisk täcklock. Ladda ner manual för driftsättning av Smart Remote+Serie IS 3000.

Montage: Vägg. Utanpåliggande montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 2,5-4,0 meter över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn.

Anslutning: Plint 4x2,5 mm² (fas, nolla, DALI+, DALI-). Om två eller fler rörelsevakter ska kopplas samman (master-slav), ska sensor-slaven vara med gränssnitt DALI-2 IPD (slav/input device), se kopplingschema i bruksanvisning.

Maximal belastning: 60mA (max 30 st DALI-don) dvs sensorn strömförser DALI-slingan med 60mA. Vid anslutning mot fler DALI-don kan en repeater användas.

Sensor: IR-sensor med 448 bevakningszoner som detekterar max 20 meter. för gående personer (ej rakt emot sensorn) vid montagehöjd 2,5 meter. Se tabell i bruksanvisning för mer exakt räckvidd vid olika montagehöjder. Bevakningsvinkel 180°. Skyggglappar för begränsning av bevakningsområdet medföljer, placeras dolt under linsen. Skymningsnivå 2-1000 lux (=frånkoppling). Efterlystid 5 sek-15 min. (upp till 60 min. via fjärrkontroll). Grundljus 10-50% och maxljus 50-100% (i steg om 10%). Sensorn är försedd med ett integrerat bländskydd som skyddar sensorn mot sabotage och störningar från andra ljuskällor. Funktionen "Dagsljus logik" innebär att när omgivande ljus överskrider det inställda skymningsvärdet, släcks anslutna armaturer även om sensorn samtidigt detekterar rörelser, vilket ofta inträffar i korridorer, passager, entréer m.m.

Omgivningstemperatur: -20°C - + 50°C

Skyddsklass: IP54

Elektrisk data: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Mått: 66 x 95 x 95 mm

Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Övrigt: Certifierad enligt standard DALI-2 del 101, 103. Svart täckkåpa finns som tillbehör för kvadratisk utanpåliggande utförande. IS 3180 finns även i utförande On/Off relä 230V, Potentialfritt relä, DALI-2 IPD slav (input device) och KNX.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1300626 - IS 3180 DALI-2 APC Master (broadcast)

Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

E1312120 - Skyddsgaller tak - vägg (grund)

