Rörelsevakt HF 3360 LiveLink



Produkten har utgått, ersätts av Rörelsevakt HF 3360 DALI-2

HF 3360 från Steinel är en rörelsevakt för inomhusbruk i entré, passage, större toalett, omklädnignsrum. I parkeringsgarage reagerar sensorn även på rörelse från bilar och port som öppnas. Den kan också placeras ovanför undertaket och detektera genom undertaksplattan, perfekt för skolor, offentliga toaletter och andra utsatta platser. Sensorn är utvecklad för att användas tillsammans med LiveLink Styrenhet (E1300539) och inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen på surfplatta. HF3360 LiveLink kan även användas som slav-sensor till Steinels DALI broadcast sensorer i serie 3000.

Användningsområde: Inomhus, för rörelsedetektering. HF 3360 är inte lämplig för detektering av länge stillasittande personer, använd istället närvarovakt ur serie Control Pro.
Utförande: DALI-sensor för styrsystem LiveLink från Steinel. Inställning av sensorns funktioner och programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scena-rier och manuell dimring sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone. Alla plastdetaljer av polykarbonat.
Montage: Tak- och väggmontage. Utanpåliggande alt. infällt montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 2,0 -2,8 m. över golv.
Anslutning: DALI-buss.
Sensor: HF-sensor, ställbar räckvidd diameter 1-8 meter för gående personer, (bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn). HF-sensorn sänder ut en signal som reflekteras mot föremål i omgivningen och vid förändring i ekot reagerar rörelsevakten. HF-teknik påverkas inte av variationer i temperatur och kan även detektera rörelse genom glas, dörrar och tunna väggar.
Sensorns strömförbrukning: 9 mA
Omgivningstemperatur: -20 °C - + 50 °C
Skyddsklass: IP54 – utanpåliggande, IP20 – infälld
Mått: 52 x 95 x 95 mm utanpåliggande, 52 x 95 x 95 mm infällt.
Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.
Övrigt: LiveLink innebär att sensorn används tillsammans med Styrenhet Livelink, inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen, ”LiveLink Install” på surfplatta. HF 3360 finns även i utförande 1-kanal, PF (potentialfri kontakt), DALI (broadcast), DALI-2 och KNX. HF 3360 LiveLink kan användas som slav-sensor till Steinels DALI broadcast sensorer i serie 3000 och Steinels DALI plus sensor.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1300938 - Rörelsevakt HF 3360 LiveLink, kvadratisk, utanpåliggande **Utgått**

E1301163 - Rörelsevakt HF 3360 LiveLink, kvadratisk, infällt montage **Utgått**