

## Närvarovakt DALI Plus infälld WAGO WINSTA® helautomatisk



Närvarovakt DALI Plus från Steinel i projektanpassad version med förmonterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt. Sensorn kan användas i många olika typer av rum och applikationer. Denna version är i utförande helauto, dvs automatisk tändning av ljuset när sensorn detekterar rörelse, ingen anslutning till tryckknapp krävs. DALI Plus sensorn är försedd med Steinels unika HD-lins som har hela 4800 bevakningszoner, det ger ett oöverträffat närvaro-område på 8x8 meter och för gående personer 20x20 meter. Sensorns bevakningsområde är kvadratisk, vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde. Övriga projektanpassade versioner med förmonterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt till DALI Plus finns i utförande 1, 2 eller 3 DALI-kanaler kopplade till tryckknappsingångar samt en potentialfri reläutgång. Konfiguration via fjärrkontroll Steinel Smart Remote.

**Användningsområde:** Närvaro-rörelsedetektering i lokaler typ korridor, passage, entré etc. Den högupplösta HD-linsen gör det också möjligt att använda DALI Plus för rörelsedetektering på hög höjd i t.ex. idrottshall, lager, foajé, industrilokal.

**Utförande:** 64 stycken DALI-armaturer. Automatisk tändning.

**Montage:** Infällt montage. Montagehöjd 2,5-10 m. upp till 3,5 m. för närvarodetektering samt upp till 10 m. för rörelsedetektering.

**Anslutning:** Förmonterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt, kabellängd 2,0 meter. Två eller fler (max 10 st) DALI Plus kan kopplas samman. Vid master-slavkoppling ska master-sensorn vara av typ DALI Plus och slav-sensorn vara av typ DALI-2 IPD med WAGO WINSTA®.

**Maximal belastning:** 150mA DALI Output för anslutning mot alla armaturer med DALI-don. Max 64 st DALI-don. Utgång med potentialfri kontakt max 10A, dock startström max 800A/200µS.

**Sensor:** 4800 bevakningszoner, kvadratisk högupplöst närvaro-område 8x8 m. (sittande personer), bevakningsområde för gående personer 20x20 m. (ej rakt emot sensorn). För exakt bevakningsområde vid olika montagehöjder, se tabell i bruksanvisning.

**Omgivningstemperatur:** 0°C - + 40°C

**Efterlystid/grundljus:** 30 sek - 60 min. Vid användning av grundljusfunktion kan grundljuset (10-50%) ställas in mellan 0-60 min eller alltid PÅ.

**Skyddsklass:** IP20

**Elektrisk data:** 230/240 V AC, 50 Hz.

**Typ nr:** 6936 Styr-/DALI-modul, 6937 Sensormodul.

**Övrigt:** DALI Plus finns även för utanpåliggande montage. För all konfiguration och driftsättning av DALI Plus måste fjärrkontroll Smart Remote användas. Ladda ner Smart Remote+DALI Plus quick-guide.

## Art nr

E1301487 - DALI Plus, infällt, med WAGO WINSTA® snabbkoppling, kabellängd 2 m, helautomatisk

För ytterligare versioner och andra kabellängder, kontakta oss för pris och leveranstid.

## Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

E1312032 - Skyddsgaller Control Pro-serien

□