Ljusrelä - NM 2000

Nightmatic 2000 är ett ljusrelä som tänder ljuset automatiskt och släcker det själv på morgonen. NM 2000 sköter det enkelt och tillförlitligt. Det fungerar så att en fotocell känner av omgivningens ljusnivå och tänder de anslutna lamporna på kvällen. När det ljusnar på morgonen släcks de anslutna lamporna. Ljusnivån kan ställas in mellan ca. 2-30 lux.

Användningsområde:	Utomhus, för styrning av mindre belysningsanläggningar.
Utförande:	Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred under täcklock, låst med fyra skruv. Finns i svart eller vit.
Montage:	Vägg, kan placeras nära ljuskällor, minsta avstånd 1 m. För utanpåliggande montage.
Anslutning:	Två införingshål Ø 12 mm i underkant för utanpåliggande kabel. Två införingshål på baksidans nederkant Ø 12 mm. Plint 3x2,5 mm^2 med vidarekoppling.
Maximal belastning:	Max 4 st lågenergilampor, driftdon, HF-don eller LED-lampor. Anslutning till kontaktor är möjligt. Kan parallellkopplas med Steinels rörelsevakter.
Sensor:	Skymningsnivå inställbart med vred i intervallet 2-30 lux.
Omgivningstemperatur:	-25°C - +50°C.
Skyddsklass:	IP54
Spänning:	230/240 V AC, 50 Hz, konstant spänning, egenförbrukning 0,8W
Mått (hxbxd):	99 x 74 x 37 mm
Vikt:	0,1 kg
Övrigt:	Tillslagsfördröjning 1 minut.

Art nr	*Typ*
E13 122 82	NM 2000, vit
E13 122 83	NM 2000, svart

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping
tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se