

Sensorlampa L626 LED



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

Sensorlampa L626 med LED, försedd med Steinels mini-sensor som bevakar runt om och tänds ljuset vid rörelse inom bevakningsområdet. Sensorn har fyra olika funktionsprogram för enkelt handhavande, t.ex. kan lampan lysa med 25% grundljus fram till midnatt alternativt hela natten. Vid rörelse i bevakningsområdet (max 8 m.) tänds ljuset upp med full effekt.

Utförande: Stomme av grålackerad pressgjutet aluminium. Kupa av opalt glas.

Montage: Vägg. Montagehöjd 1,70-2,00 m. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 135 mm höjled, 42 mm sidled. Distanser för utanpåliggande ledning.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Plint 3x1,5 mm² (fas, nolla, jord).

Sensor: IR-sensor med räckvidd 8 meter. Fyra olika funktionsprogram:

- 1) mjukstart, inget grundljus. 2) mjukstart + grundljus. 3) mjukstart + grundljus tills midnatt.
- 4) ingen mjukstart/inget grundljus. Permanent ljus i fyra timmar via nätströmbrytaren.

Ljuskälla: 8W LED, 3200K, 152 lm med monterad kupa.

Omgivningstemperatur: -25 °C - +50 °C

Skyddsklass: IP44, klass I

Elektriska data: 230V, 50Hz. Standby effekt 0,8W.

Mått (h x b x d): 270 x 100 x 141 mm

Art nr

E7715248 - Sensorarmatur L626 LED

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se