

Närvarovakt DALI Plus, infälld 2 DALI WAGO WINSTA®



Närvarovakt DALI Plus från Steinel i projektanpassad version med förmonterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt. Sensorn kan användas i många olika typer av rum och applikationer, allt från lilla mötesrummet till komplexa kontorslandskap med krav på styrning av intilliggande områden. DALI Plus sensorn är försedd med Steinels unika HD-lins som har hela 4800 bevakningszoner, det ger ett oöverträffat närvaro-område på 8x8 meter och för gående personer 20x20 meter. Sensorns bevakningsområde är kvadratisk, vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde.

För projektanpassad version med förmonterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt finns DALI Plus som standard i utförande med 1, 2 eller 3 DALI-kanaler kopplade till tryckknappsingångar samt en potentialfri reläutgång. Används tillsammans med WINSTA® fördelningsbox E1275060. Konfiguration via fjärrkontroll Steinel Smart Remote.

Användningsområde: Närvarodetektering i lokaler typ klassrum, konferensrum, större kontor, kontorslandskap, matsal etc. Välj mellan projektanpassad version med 1, 2 eller 3 DALI-kanaler tryckknapps-kopplade, samt en potentialfri reläutgång. Version med 2 eller 3 DALI-kanaler ger möjlighet att individuellt styra olika belysningsgrupper enligt önskemål. Den högupplösta HD-linsen gör det också möjligt att använda DALI Plus för rörelsedetektering på hög höjd i t.ex. idrottshall, lager, foajé, industrilokal.

Utförande: 64 stycken DALI-armaturer. Automatisk eller manuell tändning individuellt anpassningsbart på samtliga grupper. Möjligt med konstantljus, för version med 2 eller 3 DALI-kanaler individuellt för varje DALI-grupp. Varje DALI-grupp kan manuellt ljusregleras via återfjädrande tryckknappar. En reläutgång för HVAC, Cut-Off eller belysning automatiskt on/off eller styrd via brytare.

Montage: Infällt montage. Montagehöjd 2,5-10 m. upp till 3,5 m. för närvarodetektering samt upp till 10 m. för rörelsedetektering.

Anslutning: Förmonterad WAGO WINSTA snabbkopplingskontakt, kabellängd 2,0 meter. Två eller fler (max 10 st) DALI Plus kan kopplas samman. Vid master-slavkoppling ska master-sensorn vara av typ DALI Plus och slav-sensorn vara av typ DALI-2 IPD med WAGO WINSTA®. Används tillsammans med WINSTA® fördelningsbox E1275060.

Maximal belastning: 150mA DALI Output för anslutning mot alla armaturer med DALI-don. Max 64 st DALI-don. Utgång med potentialfri kontakt max 10A, dock startström max 800A/200µS.

Sensor: 4800 bevakningszoner, kvadratisk högupplöst närvaro-område 8x8 m. (sittande personer), bevakningsområde för gående personer 20x20 m. (ej rakt emot sensorn). För exakt bevakningsområde vid olika montagehöjder, se tabell i bruksanvisning.

Omgivningstemperatur: 0°C - + 40°C

Efterlystid/grundljus: 30 sek - 60 min. Vid användning av grundljusfunktion kan grundljuset (10-50%) ställas in mellan 0-60 min eller alltid PÅ.

Skyddsklass: IP20

Elektrisk data: 230/240 V AC, 50 Hz.

Typ nr: 6936 Styr-/DALI-modul, 6937 Sensormodul. DALI+

Övrigt: DALI Plus finns även för utanpåliggande montage. För all konfiguration och driftsättning av DALI Plus måste fjärrkontroll Smart Remote användas. Ladda ner Smart Remote+DALI Plus quick-guide.

Art nr

E1301310 - DALI Plus, infällt, med WAGO WINSTA® snabbkoppling, kabellängd 2 m, 2 DALI-kanal tryckknappskopplade

För ytterligare versioner och andra kabellängder, kontakta oss för pris och leveranstid.

Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

E1312032 - Skyddsgaller Control Pro-serien

□