

Ljusrelä Nightmatic 3000 nattsparfunktion



Ljusrelä Nightmatic 3000 nattsparfunktion från Steinel med inställbar tidsfunktion. Till exempel kan NM 3000 släcka lamporna vid midnatt och för att sedan åter tända lamporna några timmar innan det ljusnar. Perfekt för mörka vintermorgnar. Elektroniken innehåller ingen klocka. Alla tidsvärden och skymnings-förhållande lagras (även vid spänningsbortfall) av mikroprocessorn som även tar hänsyn till årstidernas olika ljusförhållande. Justerbar ljusnivå.

Elektroniken har ingen klocka, utan elektroniken mäter längden på natten och kan utifrån det beräkna tänd och släcktider. Efter driftsättning lyser lamporna hela första natten, under denna tid läser NightMatic in nattens längd. Följande nätter justeras tiden genom nya mätningar. Låt därför elektroniken få på sig några dygn för att anpassa sig till ändrade förhållande. **Läs vår guide för inställning av nattsparfunktion.**

Användningsområde: Utomhus, för styrning av mindre belysningsanläggningar.

Utförande: Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred under täcklock, låst med fyra skruv. Tryckknapp för inställning av nattsparfunktion och ljusnivå.

Montage: Vägg

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm i underkant för utanpåliggande kabel. Två införingshål på baksidans nederkant Ø 12 mm. Plint 3x2,5 mm² med vidarekoppling.

Maximal belastning: Max 4 st lågenergilampor, driftdon, HF-don eller LED-lampor. Anslutning till kontaktor är möjligt. Kan parallellkopplas med Steinels rörelsevakter.

Sensor: Skymningsnivå 5 lux, andra ljusvärden kan registreras med hjälp av inläsningsfunktionen i intervallet 0,5-10 lux.

Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C

Skyddsklass: IP54

Elektrisk data: 230/240 V AC, 50 Hz, konstant spänning, egenförbrukning 0,8W.

Mått (HxBxD): 99 x 74 x 37 mm

Övrigt: Tillslagsfördröjning 1 minut. NM 3000 mäter dagen och mörkets längd och kan med hjälp av dessa värden räkna ut nattsparfunktionens släck- och tändtider. Det innebär att ljusreläet måste ha konstant spänningsförsörjning att få en säker drift.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1312284 - Ljusrelä Nightmatic 3000 nattsparfunktion, vit

E1312285 - Ljusrelä Nightmatic 3000 nattsparfunktion, svart

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se