

Strålkastare XLED Home 2 XL sensor



XLED Home 2 XL är storebror i familjen XLED Home 2. Det är en strålkastare från Steinel som kombinerar sensorteknik och LED-ljus. Strålkastaren tänds upp och ger ett kraftigt ljus när sensorn detekterar rörelse i sitt bevakningsområde. XLED Home 2 XL är perfekt att använda vid uppfart, gårdsplan, parkeringsplats, runt fastigheter etc. Tack vare den jämna ljusbilden och att LED-panelen och kan vinklas rakt ned, åt sidan men även uppåt så är det möjligt att elegant belysa fasad, träd m.m. För att säkerställa en lång livslängd för LED-lamporna är baksidan på strålkastarhuvudet försett med effektiva kylflänsar av magnesium-komposit. XLED Home 2 XL finns i vit och svart.

Utförande: Stomme, arm och väggfäste av polykarbonat. Strålkastarhuvud av pressgjuten aluminium med kylflänsar. Strålkastarhuvudet är svängbart 180° (sidled) och kan vinklas 0-180° (dvs riktas ner eller rakt upp).

Montage: Vägg. Utomhus, inomhus. Två fästhål c/c 53 mm.

Anslutning: Utanpåliggande ledningsinföring underifrån eller bakifrån. Plint 3x2,5 mm² (fas, tändtråd, nolla).

Sensor: IR-sensor, bevakar max 10 m. för gående personer (ej rakt emot), vid rekommenderad montagehöjd. Bevakningsvinkel 140° med underkrypskydd. Efterlystiden, dvs hur länge strålkastaren ska vara tänd efter sista rörelse, inställbar från 10 sekunder till 35 minuter. Försedd med inställbart skymningsrelä 2-2000 lux.

Ljuskälla: LED med total effekt 19,3W (systemeffekt). Ljusflöde 2124 lm. Livslängd 50.000h, L70B10, SDCM 3, Ra >80. Färgtemperatur 3000K. Strömförbrukning 103mA.

Omgivningstemperatur: -20°C - +40°C

Skyddsklass: IP44, klass II

Elektrisk data: 230-240V, 50Hz, effektfaktor 0,85.

Energiklass: E (läs mer om energiklassningen här)

Mått (H x B x D): 240 x 180 x 161 mm

Övrigt: XLED Home med sensor kan styra andra XLED Home strålkastare, max 2 st.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7764040 - Strålkastare XLED Home 2 XL sensor, vit

E7764041 - Strålkastare XLED Home 2 XL sensor, svart

E7764042 - Strålkastare XLED Home 2 XL, silver **Utgått**

E7764043 - Strålkastare XLED Home 2 XL, grafit **Utgått**

Tillbehör

055615 - Hörfäste XLED Home 2

□

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se