

Sensorlampa L400



****Denna produkten har utgått ur sortimentet****

L400 är en sensorlampa från Steinel. L400 förenar design med den genomtänkta sensortechniken, vilket ger en mångfald av funktioner på ett estetiskt och anspråksfullt sätt. L400 är också försedd med Steinels Multi-Lins och Watt-o-matic (dimmer). Lampan tänds så fort man stiger ut genom ytterdörren men även fönster längs med väggen övervakas av sensorn. Ställ in grundljuset mellan 0-50% och lampan tänds och lyser med denna effekt efter skymning. Då någon kommer in i bevaknings tänds lampan upp med full effekt. Därefter återgår lampan till att lysa enligt den inställda grundeffekten. Naturligtvis kan även skymningsnivå och efterlystid lätt ställas in med hjälp av justerskruvar.

Utförande: Kupa av munblåst glas. Arm i ABS-plast med stående väggfäste.

Montage: Vägg. Utomhus. Montagehöjd 1,60-2,00 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Skruvplint 3x1,5 mm² (fas, nolla, tändtråd).

Sensor: IR-sensorn tänds lampan då någon kommer in i detekteringsområdet. Räckvidd max 12 m. och bevakningsvinkel 240 grader. Efterlystid inställbar 10 sek-15 min, skymningsnivå 2-2000 lux.

Ljuskälla: Glödljus max 60W, E27 sockel, Grundljus 0-50% (Watt-o-matic).

Elektrisk data: 230/240 V AC, 50 Hz

Omgivningstemperatur: -10 °C till +40 °C

Skyddsklass: IP44, klass II

Mått (H x B x D): 335 x 215 x 250 mm

Övrigt: Typnummer 6191.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7715032 - Sensorlampa L400, svart ****Utgått****

E7715033 - Sensorlampa L400, vit ****Utgått****

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se