

Strålkastare XLED CAM 1



XLED CAM 1 är en strålkastare med rörelsedetektor och övervakningskamera. Den integrerade kameran skickar knivskarpa bilder till din smartphone eller surfplatta. Dessutom kan du via din app kommunicera med besökaren i realtid via porttelefonen som också finns integrerad i strålkastaren. När sensorn detekterar rörelse skickas ett meddelande till din mobil eller surfplatta och du ser i realtid vad som händer framför din entré. I appen är det även möjligt att ställa in funktioner som grundljus 0-40%, efterlystid, skymningsnivå, pushnotiser och lagring av händelser. Det medföljer även ett 8GB micro SD kort för inspelning. Steinels XLED CAM 1 gratis app finns för IOS och Android.

Du kan alltid veta vem som är utanför din dörr – oavsett om du är i köket eller i mataffären.

Utförande: Strålkastare med svängbar kamera och hög bildkvalité 1280 x720 pixlar. Även integrerad högtalare och mikrofon samt plats för micro SD-kort (upp till 64GB) för inspelning av händelser. Stomme av aluminium.

Montage: Väggmontage, utomhus. Montagehöjd max 2 meter.

Sensor: IR-sensor med 180° bevakningsvinkel och räckvidd upp till 10 meter för gående personer. Inställbart skymningsrelä 10-10.000 lux, efterlystid för max ljus 1, 3, 10 eller 15 min.

Ljuskälla: 21W LED, 2200 lm, 3000K. Ra>80. 50.000H L70B10. Inställbart grundljus 0-40%, efterlystid och skymningsnivå.

Elektrisk data: 220-240V 50/60 Hz

Omgivningstemperatur: -10°C - +40°C

Skyddsklass: IP44, klass I

Mått (H x B x D): 210 x 275 x 167 mm

Övrigt: XLED CAM 1 måste anslutas till ett trådlöst WiFi-nät och kommunicerar via 2,4 GHz. Routern måste vara öppen för anslutning utifrån. Det medföljer även ett 8GB micro SD kort för inspelning. Steinels XLED CAM 1 gratis app finns för IOS och Android.

Leverantör: Steinel

Art nr

065294 - Strålkastare XLED CAM 1

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se