Närvarovakt IR 180 KNX V2



****Denna produkten har utgått ur sortimentet och ersätts av IR 180 KNX V3****

Närvarovakt IR 180 i KNX-utförande är en multisensor som är försedd med rörelsesensor, luftfuktighetsgivare och temperaturgivare. Den avsedd för väggmontage i apparatdosa och passar utmärkt i de mest skiftande miljöer där man vill använda en modern multisensor. Sensorn har två olika detekteringsområden, ett område där sensorn detekterar rörelse från gående personer men även ett mer högkänsligt område för närvarodetektering av sittande personer. På sensorn finns det även en tryckknapp som kan användas för manuell tändning, släckning eller dimring. Tryckknappen går att koppla bort så att sensorn även kan användas i mer utsatta miljöer. Adapterram för anpassning till andra fabrikats ramar finns som tillbehör.

Användningsområde: Inomhus, i mindre till medelstora rum som kontor, mötesrum, väntrum, reception, fikarum etc.
Utförande: Väggsensor för anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. 4 ljuskanaler. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar se kalibreringsinstruktioner. Plastdetaljer av polykarbonat.
Montage: Väggmontage, infällt i standard apparatdosa. Montagehöjd 1,2 m. över golv. Adapterram finns som tillbehör för anpassning till Elkos och Schneiders vägg-strömbrytarserie RS, Plus och Exxakt.
Sensor: IR-sensor, bevakningsvinkel 180°. Bevakningsområde för gående personer 10 meter (ej rakt emot sensorn), närvaro-område 3 meter (sittande personer). Skymningsnivå 2-1000 lux (=frånkoppling). Efterlystid för maxljus 1 - 255 min. Mätområde luftfuktighet 10-90%. Mätområde temperatur 0°C till +40°C.
Anslutning: Via KNX-buss.
Omgivningstemperatur: 0°C - + 40°C
Sensorns strömförbrukning: Max. 12,5 mA
Skyddsklass: IP20
Mått: 80 x 80 x 50 mm, Infällnadsdjup 30 mm (se flik Måttskiss).
Övrigt: IR 180 finns även i utförande 1-/2-kanal.
Leverantör: Steinel

Art nr

E1739194 - Närvarovakt IR 180 KNX V2, vit **Utgått**

E1739195 - Närvarovakt IR 180 KNX V2, silver **Utgått**

E1739853 - Närvarovakt IR 180 KNX V2, antracit **Utgått**