

## Strålkastare - XLED CAM 1



XLED CAM 1 är en strålkastare med rörelsedetektor och övervakningskamera. Den integrerade kameran skickar knivskarpa bilder till din smartphone eller surfplatta. Dessutom kan du via din app kommunicera med besökaren i realtid via porttelefonen som också finns integrerad i strålkastaren. När sensorn detekterar rörelse skickas ett meddelande till din mobil eller surfplatta och du ser i realtid vad som händer framför din entré. I appen är det även möjligt att ställa in funktioner som grundljus 0-40%, efterlystid, skymningsnivå, pushnotiser och lagring av händelser.

Du kan alltid veta vem som är utanför din dörr – oavsett om du är i köket eller i mataffären.

<b>Spänning:</b>	220-240V 50/60 Hz.
<b>Utförande:</b>	Strålkastare med svängbar kamera och hög bildkvalité 1280 x720 pixlar. Även integrerad högtalare och mikrofon samt plats för micro SD-kort (upp till 64GB) för inspelning av händelser. Stomme av aluminium.
<b>Effekt:</b>	21W
<b>Montage:</b>	Väggmontage, utomhus. Montagehöjd max 2 meter.
<b>Ljuskälla:</b>	LED 2200 lm, 3000K. Ra>80. 50.000H L70B10. Inställbart grundljus 0-40%, efterlystid och skymningsnivå.
<b>Sensor:</b>	IR-sensor med 180° bevakningsvinkel och räckvidd upp till 10 meter för gående personer. Inställbart skymningsrelä 10-10.000 lux, efterlystid för max ljus 1, 3, 10 eller 15 min.
<b>Omgivningstemperatur:</b>	-10°C till +40°C
<b>Skyddsklass:</b>	IP44, klass I
<b>Mått (BxHxD):</b>	210 x 275 x 167 mm
<b>Övrigt:</b>	XLED CAM 1 måste anslutas till ett trådlöst WiFi-nät och kommunicerar via 2,4 GHz. Routern måste vara öppen för anslutning utifrån. Det medföljer även ett 8GB micro SD kort för inspelning. Steinels XLED CAM 1 gratis app finns för IOS och Android.

**Art nr:**  
065294

**Typ:**  
XLED CAM 1